

THANH NGUỒN PDU 12 Ổ

12 Ổ C13 • MCB 20 A

UNR-P12M20/2U-C13



ẢNH SẢN PHẨM UNIRACK



2U / 19 INCH

Quy cách lắp đặt



MCB 20 A

Bảo vệ quá dòng



12 Ổ C13

Kết nối nguồn thiết bị

Phân phối nguồn gọn trong tủ rack.

Cấp nguồn cho server, switch và thiết bị mạng dùng dây nguồn tương thích C13. Cố định trên thanh rack 19 inch, thuận tiện bố trí và kiểm tra dây điện.

VỎ THÉP SƠN TÍNH ĐIỆN • BẢO HÀNH 12 THÁNG

01 / PRODUCT DATA

Thông số cho lựa chọn cấu hình

Thông tin theo trang sản phẩm của Unirack Việt Nam.

Mã sản phẩm	UNR-P12M20/2U-C13
Số lượng / loại ổ cắm	12 ổ C13
Quy cách lắp đặt	Rack 19 inch; chiều cao 2U*
Thông số điện công bố	20 A / 250 VAC / 50-60 Hz
Đóng cắt / bảo vệ	MCB 20 A
Dây / đầu cáp nguồn	Dây cáp nguồn dài 1,5 m
Vật liệu vỏ	Thép tấm sơn tĩnh điện
Màu sắc	Đen cát
Tiếp điểm ổ cắm	Chân đồng theo mô tả sản phẩm
Bảo hành	12 tháng



12 ổ C13 bố trí 2 hàng



MCB & đầu dây nguồn

PHÂN PHỐI NGUỒN TRONG TỦ RACK

NGUỒN / UPS



PDU UNIRACK



THIẾT BỊ IT

Sơ đồ nguyên lý. Chọn dây, phích và từng ổ cắm phù hợp với tải thiết bị và nguồn cấp.

* Bàn 12 ổ dùng 2U theo mã và bảng kỹ thuật; mục tóm tắt website ghi 1U, cần xác nhận khi đặt hàng.

TƯ VẤN & BÁO GIÁ

0981 888818 | info@unirack.vn